




1. Antes de começar garanta que a corrente elétrica está desligada!




2. Retire o suporte de fixação e utilize-o para fazer as marcações das furações no teto.




3. Faça as furações nos pontos marcados anteriormente e coloque as buchas.




4. Fixe o suporte de fixação no teto aparafusando-o nas buchas colocadas anteriormente.



5. Faça as ligações elétricas conectando os fios da sua instalação elétrica (220V) aos fios do candeeiro. Ligue o fio **NEUTRO (FIO AZUL)** da sua instalação com o fio preto do candeeiro
E
FASE (fio castanho) da sua instalação com o fio vermelho do candeeiro.



6. Aparafuse a base do candeeiro no suporte de fixação anteriormente aplicado no teto através dos parafusos laterais.



7. Para fazer a regulação da altura de suspensão, desaperte o parafuso que mostrámos na imagem e puxe ou empurre o cabo de suspensão para aumentar ou diminuir a altura. Quando terminar, aperte novamente o parafuso para fixar.



8. Ligue a corrente e verifique se tudo está a funcionar corretamente.

Não funciona?

Poderá ser devido a um mau contacto no conector ou um erro de ligações, por favor certifique-se de que todos os fios estão corretamente posicionados no conector. (PASSO 5)

Caso o problema se mantenha ou caso necessite do nosso apoio em alguma questão, por favor entre em contacto com o nosso departamento pós-venda.

posvenda@megaluz.pt | 256 092 552

